



## FLEX Varavirtalähde

Varavirtalähde kytketään FLEX LED -nauhaan, ja sen antaa 1+1 tunnin akkukäytön sähkökatkosten aikana. Varavirtalähteen ansiosta FLEX LED -nauhaa voidaan käyttää alueilla, joissa hätäkäyttö on vaatimus. LED-nauha himmennetään hätäkäytössä 10 prosentin valolle ja sammutetaan automaattisesti 1 tunnin kuluttua. Diodit näyttävät, kun akku on ladattu ja jos akku täytyy vaihtaa. Liitettävissä 50 m asti.



IP65



IK10



1+1H



50 m



Dimmable



Blue  
Plug & Play



Emergency  
light

EL-BJÖRN OY Fallåker 3, FI-02740 ESPOO Puhelin (+358) 0407-206533 E-mail: info@elbjorn.fi

Power to build the future

EL-BJÖRN

Akun varaustilan ilmaisin

Varavirtalähde maks. 50 metrin LED-nauhalle / 730 W



Kevyt ja kompakti

1 + 1 tunnin hätäkäyttö

Hätävalokuvio, joka osoittaa  
hätäkäytön olevan toiminnassa

Himentää 10 % valovoimalle

## Tekniset tiedot

### Nimitys: FLEX Varavirtalähde

|                       |   |
|-----------------------|---|
| Tuotenro:             | EB14899   |
| Teho:                 | 50,4 W  |
| Jännite:              | Ui 230 V AC $\pm$ 10 % 50/60 Hz   |
| Suojausluokka:        | IP65  |
| IK-luokka:            | 10  |
| Ympäristön lämpötila: | -10 – +50 °C  |
| Akku:                 | 22,2 V 6000 mAh litiumakku  |
| Käyttöaika akulla:    | 1 + 1 h   |
| Himmennettävä:        | Kyllä   |
| Maksimikuomitus:      | 730W / 50m FLEX LED -nauha  |
| Liitäntä:             | Tulokaapeli 3 m H07RN-F-kaapeli suko-pistotulpalla ja pikaliittimellä<br>Lähtökaapeli 3 m suko-pistorasialla/pikaliittimellä FLEX-LED-nauhaan |
| Latausaika:           | 10h   |
| Materiaali:           | Alumiini  |
| Mitat P x L x K mm:   | 54 x 280 x 120  |
| Paino:                | 2,6 kg  |
| Hyväksyntä:           | CE  |

EL-BJÖRN OY Fallåker 3, FI-02740 ESPOO Puhelin (+358) 0407-206533 E-mail: info@elbjorn.fi

Power to build the future

