



## FLEX Varavirtalähde V2

FLEX Varavirtalähdettä V2 voidaan käyttää 100 m:n FLEX LED -nauhalle, ja se antaa 1+1 tunnin akkukäytön sähkökatkosten aikana. Varavirtalähteen ansiosta FLEX LED -nauha voidaan käyttää alueilla, joissa hätäkäyttö on vaatimus. LED-nauha himmennetään hätäkäytössä 10 prosentin valolle ja sammutetaan automaattisesti 1 tunnin kuluttua. Diodit näyttävät, kun akku on ladattu ja jos akku täytyy vaihtaa. Liitettävissä 100 m asti.



IP65



IK10



1+1H



100 m



Dimmable



Blue  
Plug & Play



Emergency  
light

EL-BJÖRN OY Fallåker 3, FI-02740 ESPOO

Puhelin (+358) 0407-206533

E-mail: info@elbjorn.fi

Power to build the future

EL-BJÖRN

Akun varaustilan ilmaisin

Varavirtalähde maks. 100 metrin LED-nauhalle / 1440



Kevyt ja kompakti

1 + 1 tunnin hätäkäyttö

Yhteensopiva useimpien himmennettävien LED-nauhojen kanssa

Himentää 10 % valovoimalle

Hätävalokuvio, joka osoittaa hätäkäytön olevan toiminnassa

## Tekniset tiedot

### Nimitys: FLEX Varavirtalähde V2

Tuotenro: EB15722

Teho: 50,4 W

Jännite: U<sub>i</sub> 230 V AC ±10 % 50/60 Hz

Suojausluokka: IP65

IK-luokka: 10

Ympäristön lämpötila: -10 – +50 °C

Akku: 22,2 V 6000 mAh litiumakku

Käyttöaika akulla: 1 + 1 h

Himmennettävä: Kyllä

Maksimikuomitus: 1440W / 100m FLEX LED -nauha

Liitäntä: Tulokaapeli 3 m H07RN-F-kaapeli suko-pistotulpalla ja pikaliittimellä

Lähtökaapeli 3 m suko-pistorasialla/pikaliittimellä FLEX-LED-nauhaan

Latausaika: 10h

Materiaali: Alumiini

Mitat P x L x K mm: 54 x 315 x 120

Paino: 2,6 kg

Hyväksyntä: CE

**EL-BJÖRN OY**

Fallåker 3, FI-02740 ESPOO

Puhelin (+358) 0407-206533

E-mail: info@elbjorn.fi

Power to build the future

