




## Blue Plug & Play Liiketunnistin

Sytyttää valaistuksen liikkeestä ja sammuu tai himmenee energian säästämiseksi. Säädettyä kantama 25 metriin asti ja helppo asennus pikaliittimillä. Voidaan käyttää sekä valonheittimille, kattovalaisimille että LED-nauhoille.



IP65



Blue  
Plug & Play



IK08



Linkable



Dimmable

EL-BJÖRN OY

Fallåker 3, FI-02740 ESPOO

Puhelin (+358) 0407-206533

E-mail: info@elbjorn.fi

Power to build the future

**EL-BJÖRN**

## Tuote-edut



Sopii käytettäväksi teltoissa ja varastohalleissa

Sammuttaa tai himmentää valaisimen, kun ketään ei ole paikalla

Liiketunnistimet voidaan kytkeä sarjaan tunnistusalueen suurentamiseksi

Tunnistusalueen ja ajan säätö

Minimoi energiankulutuksen ja valosaasteen

Päivävaloanturi sammuttaa lamput, kun on valoisa

Kestää korkeita kuormia 2700 W:hen tai 17kpl Aurora 150:lle

Virtakytkin kotelon ulkopuolella


Asennuskorkeus maks. 12 m

Helppo asennus pikaliittimillä, jotka sopivat Blue Plug & Play -järjestelmään tai sukotulppa

Kiinnityslevy seinäasennukseen

## Ominaisuus


### 1. On-off-toiminto (valmiusaika "0 s")



Kun ympäristövalo on riittävä valoa ei sytytetä liikesignaalillakaan.




Kun ympäristövaloa on liian vähän, tunnistin sytyttää valon, kun liikettä havaitaan.




Pitoajan jälkeen tunnistin sammuttaa valon, kun liikettä ei havaita.


### 2. 2-portainen himmennystoiminto (valmiusaika "+∞")



Jos liikettä ei havaita, valo jää palamaan himmeämmällä valolla.



Kun liike havaitaan, tunnistin kytkee valon 100 %:n kirkkauteen.



Pitoajan jälkeen tunnistin himmentää valon vallitsevalle alhaiselle tasolle, jos liikettä ei havaita.


### 3. 3-portainen himmennystoiminto (valmiusaika "5 s/5 min/10 min/30 min/1 h")




Kun ympäristövalo on riittävä valoa ei sytytetä liikesignaalillakaan.



Kun ympäristövaloa on liian vähän, tunnistin sytyttää valon, kun liikettä havaitaan.




Pitoajan jälkeen tunnistin himmentää valon alhaiselle tasolle, jos uutta liikettä ei havaita.



Valmiusaikan jälkeen tunnistin sammuttaa valon, jos tunnistusalueella ei havaita liikettä.


# Valokaavio

Korkeus: 3m  
Herkkyyks: 100%




Nopea liike  
(Nopeus: 1 m/s)

Korkeus: 6m  
Herkkyyks: 100%




Nopea liike  
(Nopeus: 1 m/s)

Korkeus: 9m  
Herkkyyks: 100%/75%




Nopea liike  
(Nopeus: 1 m/s)


Korkeus: 12m  
Herkkyyks: 100%




Nopea liike  
(Nopeus: 1 m/s)




Hidas liike  
(Nopeus: 0,3 m/s)



Hidas liike  
(Nopeus: 0,3 m/s)



Hidas liike  
(Nopeus: 0,3 m/s)



Hidas liike  
(Nopeus: 0,3 m/s)

## Tekniset tiedot

**Nimitys:** Blue Plug & Play Liiketunnistin

Tuotenro: EB16355

Jännite: 220-240 VAC

Suojausluokka: IP65

IK-luokka: 08

Ympäristön lämpötila: -20 – +40 °C

Maksimikuomitus: 2700 W / 20 A

Liitântä: H07RN-F pikaliittimellä, M19- ja M16-sukotulppa ja -rasia

Materiaali: PC alumiinikannakkeella

Mitat P x L x K mm: 120 x 145 x 10

Paino: 0,8 kg

Hyväksyntä: CE