




Valaisinmuuntajat LT 348AP

Pieni ja kätevä valaistusmuuntaja alumiinikotelossa. Kevyt ja pinottava, voidaan ripustaa seinälle. Kukin ryhmä voi käyttää ajastimella ohjattavaa tai kiinteää pistorasiaa (LT 348AP).



EL-BJÖRN OY Fallåker 3, FI-02740 ESPOO Puhelin (+358) 0407-206533 E-mail: info@elbjorn.fi

Tuote-edut

- Erittäin kevyt (14,5 kg) ja 1400 VA:n vakiolähtöteho
- Pieni ja pinottava, integroidulla kaapeliripustukseen
- Kestävä ja varma pikaliitinrima lähteille kaapeleille
- Astronominen kellokytkin bluetoothilla (LT 348AP)



Tekniset tiedot

Nimitys: LT 348AP

Tuotenro:	EB14489
Tulo 2-napainen/230 V 16 A suko E/F-hybridi:	1 kpl
Tulo Kaapelin pituus:	2 m
Poikkipinta-ala:	3G 1,5 mm ²
Liitäntä:	Suko
Muuntaja 230/48 V:	1400 VA
Lähtö 10 A Riviliitin:	3 kpl
Oikosulkulujuus I _c :	6 kA
Astro-kellokytkin:	Theben TR 610 top 3
Kotelointiluokka:	IP44
Mitat K x L x S:	383 x 246 x 310 mm
Paino:	14,5 kg

EL-BJÖRN OY Fallåker 3, FI-02740 ESPOO Puhelin (+358) 0407-206533 E-mail: info@elbjorn.fi