



## FLEX Batteribakup V2

FLEX Batteribakup V2 klarer 100 m FLEX LED-stripe og gir 1+1 time batteridrift ved strøbrudd. Med batteribakupen kan FLEX LED-stripen brukes i områder der det kreves nøddrift. LED-stripen dimmes ned til 10 % lys ved nøddrift og slås av automatisk etter 1 time. Dioder viser når batteriet er ladet og om batteriet må byttes. Kan kobles til opptil 100 meter.



IP65



IK10



1+1H



100 m



Dimmable



Blue Plug & Play



Emergency light

EL-BJØRN AS Smalvollveien 58, NO-0667 Oslo

Tel: (+47) 67175870

E-mail: [firmapost@elbjorn.no](mailto:firmapost@elbjorn.no)

Power to build the future



Dimmer ned til 10 % lysstyrke

Backup for opptil 100 m LED-stripe / 1440 W

Batteriindikator for ladestatus

Lav vekt og kompakt størrelse

1 + 1 time nøddrift

Hurtigkobling eller Schuko kobling til LED-stripe inkludert

Nødløsmønster som indikerer at nøddrift er i gang

Kompatibel med de fleste dimbare LED-striper



## Tekniske data

|                       |  |
|-----------------------|--|
| <b>Benevnelse:</b>    | <b>FLEX Batteribackup V2</b>   |
| Art.nr.:              | EB15722  |
| Effekt:               | 50,4W  |
| Spenning:             | Ui 230 V AC ±10 % 50/60 Hz   |
| Kapslingsklasse:      | IP65   |
| IK-klasse:            | 10   |
| Omgivelsestemperatur: | -10 till +50 °C  |
| Batteri:              | 22,2 V 6000 mAh litiumbatteri  |
| Batteritid:           | 1 + 1 time   |
| Dimbar:               | Ja   |
| Maks. belastning:     | 1440W / 100m FLEX LED- stripe  |
| Tilkobling:           | Inngående kabel 3 m H07RN-F kabel med schukoplugg og hurtigkobling<br>Utgående kabel 3 m med schukouttak/hurtigkobling til FLEX LED-stripe |
| Ladetid:              | 10h  |
| Materiale:            | Aluminium  |
| Mål L x B x H mm:     | 54 x 315 x 120   |
| Vekt:                 | 2,6 kg   |
| Godkjenning:          | CE   |

**EL-BJÖRN AS** Smalvollveien 58, NO-0667 Oslo

Tel: (+47) 67175870

E-mail: [firmapost@elbjorn.no](mailto:firmapost@elbjorn.no)

Power to build the future

